

## Edição do Campo Telefone

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Faturamento versão 10	<b>Data da publicação</b>	:	20/07/12
<b>Chamado</b>	:	TFJHFE	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos
<b>País(es)</b>	:	Todos			

Implementada melhoria na rotina **Clientes (MATA030)** com a criação do parâmetro **MV\_PICTTEL**, que permite habilitar ou escolher a Picture de edição do campo **Telefone** e **Fax**.

### PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros**. Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_PICTTEL
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Cont. Por.</b>	1
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 99999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário.

### PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- Em Faturamento (**SIGAFAT**) acesse **Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030)**.
- Efetue a inclusão de um fornecedor e informe no campo **Telefone (A1\_TEL)** um número de telefone com 9 dígitos.
- Confira os dados e confirme.

**! Importante**

Para locais onde não são necessários 9 dígitos para o telefone, configure o parâmetro **MV\_PICTTEL** com conteúdo **2**. Nesta opção, o formato de edição será 9999-9999. (8 Dígitos com edição, padrão anterior à resolução Anatel).

Opcionalmente pode ser utilizado no parâmetro **MV\_PICTTEL** o conteúdo **3**, que permite definir a Picture de edição do telefone, sendo definida no dicionário de dados nos campos Telefone (**A1\_TEL**) e Fax (**A1\_FAX**).

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SA1 - Cadastro de Clientes.
<b>Funções Envolvidas</b>	MATA030 – Clientes.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®