

Mensagem no Frete Combinado e Zoom do Documento de Carga

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TEBI98
Data da criação	: 15/12/2011	Data da revisão	:
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Efetuada melhoria para verificar se o transportador do trecho realiza frete combinado, pois era verificado com o Emissor do Documento de Carga.

Efetuada melhoria para ordenar os Documentos de Carga do *zoom* do Frete Combinado.

Também foram adicionadas validações nos campos dos Documentos de Carga do Frete Combinado e no *zoom* do Emissor para apresentar todos os Tipos de Emitente, pois eram apresentados apenas Emitentes que tinham a opção "Sim" selecionada no campo "Cliente".

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11504 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11504 no campo Programa Inicial, ou utilize o programa U_GFEUMAN que apresenta os compatibilizadores disponíveis, então selecionar U_GFE11504.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 16/12/2011.

2. Acionar OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecionar o programa U_GFE11504().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Acionar Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Acionar **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Acionar **OK** para encerrar o processamento.

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- GWH_NRDC

Tipo	C
Tamanho	16
Título	Numero DC
Descrição	Numero Docto Carga
Validação	ExistCpo("GW1",,8) (Alterado)

- GWH_EMISDC

Tipo	C
Tamanho	14
Título	Emissor DC
Descrição	Emissor Docto Carga
Validação	GFEEExistC("GU3",,,"GU3->GU3_SIT == '1") (Alterado)
Consulta Padrão	GU3 (Alterado)

- GWH_CDTADC

Tipo	C
Tamanho	05
Título	Tipo Docto
Descrição	Tipo de Documento
Validação	ExistCpo("GV5") (Alterado)

Procedimento para Utilização

1. É necessário existir:
 - 1.1 Um Documento de Carga com seus trechos e itens, relacionados a um Romaneio.
 - 1.2 O transportador do trecho a ser informado no Frete Combinado deve possuir no Cadastro de Emitente o campo “Frete Combin.” Igual a “Sim”.
2. Acessar o menu Atualizações > Movimentação > Cálculo de Frete > Frete Combinado.
 - 2.1 Acionar Incluir e na tela seguinte informar os dados do cálculo no formulário principal e os Documentos de Carga relacionados com seus trechos no *grid*.
 - 2.2 Ao preencher os Documentos de Carga, verificar que o *zoom* do Emissor apresenta todos os Tipos de Emitente e que o *zoom* de Documentos de Carga trazem-os ordenados.
3. Acionar Confirmar e verificar que o Frete Combinado foi inserido com sucesso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWH – Documentos de Carga do Cálculo de Frete GWF – Cálculo de Frete GU3 – Emitentes
Rotinas Envolvidas	GFEA084 – Frete Combinado
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000031978/2011